BOÎTIERS STA INC.
16, RUE DE FORILLON,
BLAINVILLE (QUÉBEC) J7B 1G8
TÉL.: 450-434-2618
info@boitiersta.com
www.boitiersta.com

SVP imprimez, remplissez et retournez ce formulaire.

Projet: _____

_____

STA - [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ]

AMPÉRAGE
1 = 100
2 = 200
4 = 400
6 = 600
8 = 800
12 = 1200
16 = 1600
20 = 2000
24 = 2400
28 = 2800
32 = 3200
36 = 3600
40 = 4000

SECTIONNEUR (1)
0 = Sans sectionneur
1 = Sectionneur sans fusible
2 = Sectionneur avec fusibles
3 = Disjoncteur
4 = Interrupteur de transfert
5 = Autre à spécifier

PÔLE (4)
3
4
5
6

NEMA (2)
1 = Nema 1
3 = Nema 3R

OPTIONS (5)
00 = sans options
01 à 99 = options

MATÉRIAU
1 = Acier peint
2 = Acier inoxydable #304
3 = Acier inoxydable #316
4 = Aluminium

COULEUR ET FINI
1 = Naturel
2 = Gris ASA-61 texturé
3 = Noir lustré PT211N2 texturé
4 = Noir mat fini lisse
5 = *Discontinué*
6 = Couleur spéciale au choix à définir

VOLTAGE MAXIMUM
1 = 120/240 volts; 1 phase; 4 fils
2 = 600 volts; 3 phases; 4 fils
3 = 120/208 à 347/600 volts; 3 phases; 5 fils
4 = Autre voltage

Code de production
0 = Code normal
1 = Série PARC
2 = Série Posi-Lok
3 = Camlok en façade

CONNECTEUR CAM-LOK
0 = Sans camlok
F = Femelle
Fi = Femelle inversé **(3)**
M = Mâle
Mi = Mâle inversé **(3)**

(1) Sectionneur pour modèle de 1200 ampères maximum. Autres grandeurs sur demande.
(2) Acier inoxydable est Nema 4X quand la trappe du dessous est fermée.
(3) Fi = Les camloks pour les phases sont femelles, camlok pour neutre et mise à la terre sont mâles. Mi = Les camloks pour les phases sont mâles, camlok pour neutre et mise à la terre sont femelles.
(4) La mise à la terre, camlok vert, est comptée comme un pôle.
(5) Option requise : _____

DIMENSION DES BOÎTIERS

TYPE DE BOÎTIERS		AMPÉRAGE	HAUTEUR		LARGEUR		PROFONDEUR	
			pouce	métrique	pouce	métrique	pouce	métrique
Nema 3R	Camlok	100/200	22”	559mm	20”	508mm	9”	228mm
		400	26”	660mm	27”	685mm	10”	254mm
		600/800	30”	762mm	36”	915mm	12”	305mm
		1200	30”	762mm	36”	915mm	16”	404mm
		1600	38”	965mm	44”	1118mm	16”	404mm
		2000	38”	965mm	48”	1219mm	19”	482mm
	Camlok en façade Note 6 et 7	1600/2000	53”/69” **(6)**	1346/1753mm **(6)**	50”	1270mm	21”	533mm
		2400/2800	53”/69” **(6)**	1346/1753mm **(6)**	61”	1549mm	21”	533mm
		3200	53”/69” **(6)**	1346/1753mm **(6)**	67”	1702mm	21”	533mm
	Camlok avec sectionneur	100/200	33”	838mm	22”	559mm	10”	254mm
		400	43”	1092mm	24”	588mm	12”	305mm
		600/800	50”	1270mm	28”	711mm	14”	356mm
		1200	57”	1448mm	36”	915mm	18”	457mm
Nema 1	Camlok	200	19”	482mm	20”	508mm	6,5”	165mm
		400	21”	533mm	20”	508mm	9”	228mm
		600/800	34”	864mm	30”	762mm	13”	330mm
		1200	36”	915mm	30”	762mm	17”	432mm
	Camlok avec sectionneur	100/200	21”	553mm	19”	482mm	7”	178mm
		400	27”	685mm	24”	588mm	9”	228mm

(6) Tous les boîtiers avec camlok en façade ont des pieds de montage de 16” à rajouter à la hauteur et œillet de levage.
(7) Pour les boîtiers 3600 et 4000A, dimensions sur demande.

Certifié selon la norme CSA 22.2